

Como desativar o SAT Fiscal?



Primeiramente, vamos entender porque é possível desativar o SAT Fiscal:

- O equipamento SAT poderá ser desativado em caso de defeito ou uso para outro contribuinte.

◦ **Siga os passos abaixo para realizar o procedimento de desativação:**

Acesse o site: <http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/> faça o login com o certificado digital;

Acesso ao Sistema

Selecione abaixo seu perfil e o tipo de acesso:

Contribuinte <input checked="" type="radio"/>	Acesso via Certificado Digital Se você já possui Certificado Digital, por favor, clique na imagem abaixo.
Fazendário <input type="radio"/>	
Software House <input type="radio"/>	Acesso via Usuário e Senha Clique no botão abaixo para informar seu nome de usuário e senha do Posto Fiscal Eletrônico (PFE).
Contabilista <input type="radio"/>	
Atendente 0800 <input type="radio"/>	
Procurador <input type="radio"/>	

Depois clicar na opção [EQUIPAMENTO], depois clicar em [AÇÕES] > [SOLICITAR DESATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTO SAT];

Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e

Cupons	Equipamento	Parametrização	Pesquisa	Procurações	Software House	Tratamento	SI
Ações		Bloquear e desbloquear Equipamento SAT		Sistema de Gest Selecione um			
Consultas		Solicitar Desativação de Equipamento SAT					
		Vincular Equipamento SAT					

Digite o número de série do equipamento SAT e do Fabricante;



Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e

Usuário: _____
Data: 16/03/2017 14:08

Cupons Equipamento Pesquisa Procurações

Solicitar Desativação do Equipamento SAT

CNPJ:

Razão Social:

Número de Série:

Fabricante:

Modelo:

Versão:

Confira os dados preenchidos e em seguida, clique no botão [PESQUISAR]. Uma listagem aparecerá mostrando o SAT ativado. Selecione o SAT corretamente e clique [DESATIVAR]:

Solicitar Desativação do Equipamento SAT

CNPJ: 000000000000000000
Razão Social: 000000000000000000
Número de Série: 000
Fabricante: ELGIN
Modelo:
Versão:

Equipamento SAT:

<input type="checkbox"/>	Número de Série	Fabricante	Modelo	Versão	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	000	ELGIN	LinkerII	01.00.00	Ativo



INFCO2000 INFORMATICA

Depois que clicar em Desativar, aparecerá uma tela para que seja confirmada a desativação;

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e

Usuário: [usuário] Data: 16/03/2017 14:00

Cupons | Equipamento | Pesquisa | Procurações

Solicitar Desativação do Equipamento SAT

SGRS@T: Confirmação

CNPJ: [CNPJ]
Razão Social: [Razão Social]
Número de Série: [Número de Série]
Fabricante: [Fabricante]
Modelo: [Modelo]
Versão: [Versão]

Após a desativação não será possível vincular e ativar o(s) número(s) de série ao CNPJ atual.
Deseja desativar o(s) Equipamento(s) SAT Nº [Número de Série]?

Equipamento SAT:

<input type="checkbox"/>	Número de Série	Fabricante	Modelo	Versão	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000-00	ELGIN	LinkerII	01.00.00	Ativo



100 ANOS REPÚBLICA

Ao confirmar a desativação, o SGRS@T mostrará uma janela de confirmação;

The screenshot displays the SGRS@T web application interface. At the top, it shows the logo of the Government of São Paulo and the Secretariat of Finance. The main header reads "Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e". A navigation menu includes "Cupons", "Equipamento", "Pesquisa", and "Procurações". A user profile section shows "Usuário:" and "Data: 16/03/2017 14:09".

The central focus is a dialog box titled "Solicitar Desativação do Equipamento SAT". It contains a red alert banner that says "SGRS@T: Alerta" and a message: "Solicitação de desativação de Equipamento(s) SAT N.º [redacted] realizada com sucesso." Below the message is an "Ok" button.

Below the dialog, there is a table titled "Equipamento SAT:" with the following columns: "Número de Série", "Fabricante", "Modelo", "Versão", and "Situação". The table contains one row with the following data:

	Número de Série	Fabricante	Modelo	Versão	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000000000000	ELGIN	LinkerII	01.00.00	Ativo

At the bottom of the table are buttons for "Pesquisar", "Desativar", "Limpar", and "Sair".

O equipamento SAT está desativado. Caso o aparelho não esteja danificado, pressione o botão [RESET] por 10 segundos, com o aparelho ligado.

